

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Digital batteridrivnen byggradio 10,8 / 18,0 V

**RD 10.8/18.0/230**

Order number 484.857



### Digital batteridrivnen byggradio 10,8 / 18,0 V

- + Robust byggradio, avsedd för DAB+ och FM
- + Högtalareffekt 2 x 10 W och bass-boost för perfekt ljudkvalitet
- + Med belyst LCD-display, kulört LED-ljusremsa, digitalklocka, infällbar antenn
- + Med integrerad Bluetooth®-teknik, AUX-ingång, USB-port och laddare för smartphones, surfplattor
- + Automatisk stationssökning. Lagra 5 favoritkanaler
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 10,8 V och 18,0 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare

#### Tekniska fördelar

Batteri/spänning	10,8 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Nätspänning V / Frekvens Hz	230 V / 50+60 Hz
Frekvens DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frekvens FM	87.5 - 108 MHz
Högtalareffekt	2 x 10 Watt
Anslutningsgंगा	5/8"
Skyddsklass	IP 64
Storlek (LxBxH)	369 x 212 x 201 mm
Vikt utan batteri	4,3 kg

#### Standardutrustning

1 nätdel 230 V 50/60 Hz	496.189
1 AUX-kabel	1 st